

C.2.3 Tabellen zum Kennzeichnungsblock „Ort“

Tabelle C.10. Kennbuchstaben für die Kennzeichnung von Aufteilungsarten im Kennzeichnungsblock „Ort“, 4. Abschnitt, 1. alphabetische Datenstelle

[illegible]

Tabelle C.11. Kernbuchstaben für die Kennzeichnung des Verwendungszweckes im Kennzeichnungsblock „Ort“, 4. Abschnitt, 2. alphabetische Datenstelle

	1	2	3	4	5	6
N	N	A	N	A	N	. A . . N N

Kennbuchstabe	Benennung
A	—
B	> (420) kV
C	380—(420) kV
D	220—(245) kV
E	110—(150) kV
F	60—(72) kV
G	45—(50) kV
H	30—(35) kV
J	20—(25) kV
K	10—(15) kV
L	6—(5) kV
M	1—3 kV
N	< 1 kV Felder
P	Putte
Q	Tafeln und Schränke für Messung und Zählung
R	Tafeln für Schutzeinrichtungen
S	Tafeln und Schränke dezentral
T	Umspanner
U	Tafeln und Schränke für Steuer-, Rückmelde- und Hilseinrichtungen
V	Rangierverteiler
W	Wartentafeln
X	Tafeln und Schränke für zentrale Einrich- tungen wie z. B. Gefahrmeldung, Prozeß- rechner
Y	Tafeln und Schränke für Nachrichten- technik
Z	—

Kennbuchstabe	Benennung
A	Leistungsschalter-Zubehör
B	Verriegelungen, Umsetzen, Entkoppeln
C	Wandlerzubehör
D	Druckluft, Hydraulik
E	—
F	—
G	—
H	—
J	Automatik, Regelung
K	—
L	Netznachbildung, Spannungs-Auswahl
M	Messung
N	Eigenbedarf
P	Schreiber
Q	Zählung
R	Schutz
S	Synchronisierung
T	Hilfsrichtungen
U	Unspanner
V	Sammel-, Zwischen-Generalleisten usw.
W	Anzeige, Bedienung, Überwachung
X	Gefahrmeldung
Y	—
Z	—

Anmerkung: Die Buchstaben A bis N für die Spannungsebene sind die gleichen wie in Tabelle C.7; sie werden dort jedoch zu einem anderen Kennzeichnungszweck verwendet.

C.3 Tabellen der Energiesummen

Tabelle C.12. Kennzeichentabellen für die Kennzeichnung von Aufstellorten und Baueinheiten im Kennzeichnungsblock „Ort“, 4. Abschnitt, 1. alphabetische Datenstelle

	6	5	4	3	2	1	+
N	A	N	A	N	A	N	
N	.	N	N	N	N	N	
N	A	N	A	N	A	N	

Kennbuchstabe	Aufstellungsort	Beispiele für Baueinheiten
A B	Hochspannung	Zellen Schränke Felder Kästen
C D	Transformatoren, Drosseln, Kondensatoren	Zellen Räume Stellplätze
E F G H K	Niederspannung	Gerüste Tafeln Schränke
L M N	Niederspannung	Kästen
P R		Pulte
S T U V W X		Elektrische Betriebsmittel außerhalb der Bauformen A . . . R . . . z. B. an der Maschine oder Straße („vor Ort“)
Y Z	Frei	Frei