

Wie Revisionen miteinander verknüpft sind

Beispiel Revision von "PCB.5044.000A_Nutzen.par" -> "PCB.5044.000B_Nutzen.par"

The screenshot shows a software interface with a menu bar (Homepage, Dokumente und Listen, Erstellen, Websiteinstellungen, Hilfe) and a sidebar with navigation options. The main area displays a table of documents:

Typ	Name	Titel	Dokumentnummer	Revisionsnummer	Projektname	Ausgecheckt von
	PCB.5044.000A	Print unbestückt	PCB.5044.000	A	PRT.5044	
	PCB.5044.000A_Nutzen	Print unbestückt Nutzen	PCB.5044.000	A	PRT.5044	
	PCB.5044.000A_Nutzen	Print unbestückt Nutzen	PCB.5044.000	A	PRT.5044	
	PCB.5044.000B	Print unbestückt Nutzen	PCB.5044.000	B	PRT.5044	
	PCB.5044.000B_Nutzen	Print unbestückt Nutzen	PCB.5044.000	B	PRT.5044	
	PCB.5044.000B_Nutzen	Print unbestückt Nutzen	PCB.5044.000	B	PRT.5044	
	PCB.5044.010	Print bestückt	PRT.5044.010	A	PRT.5044	
	PCB.5044.010	Print bestückt	PRT.5044.010	B	PRT.5044	

A context menu is open over the document 'PCB.5044.000B_Nutzen', showing options like 'Eigenschaften/Grafik/Stückliste anzeigen', 'Eigenschaften anzeigen', 'Eigenschaften bearbeiten', 'Auschecken', 'Versionsverlauf', 'Benachrichtigen', 'Diskutieren', and 'Dokumentarbeitsbereich erstellen'.

Revision A

The screenshot shows the configuration form for Revision A. Key fields include:

- Name: PCB.5044.000A_Nutzen.par
- Titel: Print unbestückt Nutzen
- Dokumentnummer: PCB.5044.000
- Revisionsnummer: A
- Projektname: PRT.5044
- SEStatus: Ungültig
- SERevisedFrom: Entfällt
- SEDocID: {75037397-6A7F-458B-A01A-FFD337A312B5}
- SERevisionRoot: {75037397-6A7F-458B-A01A-FFD337A312B5}
- SERevisionLevel: 0

Revision B

The screenshot shows the configuration form for Revision B. Key fields include:

- Name: PCB.5044.000B_Nutzen.par
- Titel: Print unbestückt Nutzen
- Dokumentnummer: PCB.5044.000
- Revisionsnummer: B
- Projektname: PRT.5044
- SEStatus: Ungültig
- SERevisedFrom: {75037397-6A7F-458B-A01A-FFD337A312B5}
- SEDocID: {1AD8320A-1A3D-4CFA-8DD6-D2EC82187492}
- SERevisionRoot: {75037397-6A7F-458B-A01A-FFD337A312B5}
- SERevisionLevel: 1

A red box highlights the SERevisedFrom and SERevisionRoot fields, with arrows pointing to the corresponding fields in the Revision B configuration below.

Revision B

The screenshot shows a detailed view of the 'Revision B' configuration form with annotations:

- SEStatus:** Ungültig
- SERevisedFrom:** {75037397-6A7F-458B-A01A-FFD337A312B5} (Annotated: SEDocID Rev. A)
- SEDocID:** {1AD8320A-1A3D-4CFA-8DD6-D2EC82187492} (Annotated: SEDocID Rev. B)
- SELastKnownLocation:** http://sr004.bah.local/Ungueltig/selib/PRT/5044_CPU_MicroAC Drive_EtherCAT/PCB.5044.000B_Nutzen.par
- SERevisionRoot:** {75037397-6A7F-458B-A01A-FFD337A312B5} (Annotated: SEDocID Rev. A)
- SERevisionLevel:** 1 (Annotated: Die wievielte Revision Rev. B ist)
- SELinkData:** Solid Edge Version 20.00.15.05

Revision B so ändern, dass sie unabhängig von Revision A wird.

- SERevisedFrom:** In diesem Feld steht bei immer die SEDocID der vorherigen Revision, ausser es gibt keine Vorherige, dann steht Entfällt! Hier muss **Entfällt** stehen!
- SERevisionRoot:** In diesem Feld steht bei allen folgenden Revisionen immer die SEDocID der ersten Revision! Hier die **SEDocID** der ersten Revision eintragen, in diesem Fall die von **Revision B**, so bekommt Revision B einen eigenen Revisionsbaum.
- SERevisionLevel:** In diesem Feld steht, die wievielte Revision diese ist. Hier den Wert **0** eintragen da wir wollen, dass es die allererste Revision wird.
- Alles speichern**