	A	B	C
1		**Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln**	
2	**Kennbuchstabe alt**	**Art des Betriebsmittels**	**Kennbuchstabe neu**
3	A	Baugruppen	A
4	A	Verstärker mit Röhren und Transistoren (BG)	T
5	A	Einschübe, Einsätze	A
6	A	Flachbaugruppen	A
7	A	Gerätekombinationen	A
8	A	Maser	E
9	A	Ortssteuerstelle	A
10	A	Rahmen	A
11	A	konstruktive Einheiten (wenn keinem anderen Buchstaben zuzuordnen)	A
12	A	Laser	E
13	A	Teilbaugruppen	A
14	A	Steckkarten	A
15			
16	B	Feldplattenpotentiometer	R
17	B	Fotowiderstand	B
18	B	Funktionsdrehmelder	P
19	B	Geber für Druck, Menge, Dichte, Niveau, Temperatur	B
20	B	Geschwindigkeitsgeber	B
21	B	Impulsgeber	B
22	B	Kristallwandler	T
23	B	Lautsprecher	P
24	B	Messumformer	T
25	B	Menge-Geber	T
26	B	Mikrofon	B
27	B	Näherungsinitiatoren	B
28	B	Niveau-Geber	B
29	B	Piezoelektrische Geber	B
30	B	Tachogenerator	G
31	B	Termoelemente	B
32	B	Termozellen	B
33	B	Termoelektrische Fühler	B
34	B	Tonabnehmer	B
35	B	Umsetzer von nicht elektrische auf elektrische Größen und umgekehrt	B
36	B	Widerstandstermometer	B
37	B	Zellen, fotoelektrische	B
38	B	Dehnungsmessdosen	B
39	B	Dehnungsmessstreifen	B
40	B	Dichte-Geber	B
41	B	Drehfeldgeber	B
42	B	Drehzahlgeber	G
43	B	Druckmessdosen	B
44	B	Druckgeber	B
45	B	Dynamometer	G
46	B	Hallsonden	B
47	B	Bistabile Elemente	K
48	B	Winkelumsetzer	B
49	B	Temperaturgeber	B
50			
51	C	Kondensatoren	C
52			
53	D	Binäre Elemente	K
54	D	Digitale Einrichtungen	K
55	D	Digitale Rechner	C
56	D	Digitale Regler	K
57	D	Einrichtungen der binären und digitalen Steuerungs, Regelungs-und Rechentechn	K
58	D	Elemente kombinative (binär)	K
59	D	Impulszähler	P
60	D	Integrierte Schaltkreise mit binären und digitalen Funktionen	K
61	D	Kernspeicher	C
62	D	Magnetbandgeräte, Magnetbandspeicher	C
63	D	Monostabile Elemente	K
64	D	ODER Glieder	K

	A	B	C
1		**Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln**	
2	**Kennbuchstabe alt**	**Art des Betriebsmittels**	**Kennbuchstabe neu**
65	D	Plattenspeicher	C
66	D	Register	K
67	D	Schieberegister	K
68	D	Signalblocker	R
69	D	Speichereinrichtungen	C
70	D	Speicher und Gedächtnissfunktionen	C
71	D	Trommelspeicher	C
72	D	UND Glieder	K
73	D	Verknüpfungsglieder	K
74	D	Verzögerer	K
75	D	Verzögerungsleitungen	K
76	D	Zeitglieder	K
77			
78	E	Abgleichgefäße	P
79	E	Beleuchtungseinrichtungen	E
80	E	Elektrozäune	F
81	E	Heizeinrichtungen	E
82	E	Lüfter	M
83	E	messtechnische Geräteabsperrungen	R
84	E	Elektrofilter	V
85			
86	F	elektrische Einrichtungen zur Signalüberwachungen	F
87	F	Feinsicherungen	F
88	F	Fernmeldeschutzschalter	F
89	F	Fliehkraftschalter	F
90	F	Funktionssicherung	F
91	F	HH-Sichterungen	F
92	F	Leitungsüberwachung	F
93	F	Schraubsicherungen	F
94	F	Sicherungen	F
95	F	Signalsicherung	F
96	F	Überspannungsableiter	F
97	F	Überspannungsentladevorrichtung	F
98	F	Bimetalauslöser	F
99	F	Auslöser, magnetische	F
100	F	Buchholzschutz	B
101	F	Druckwächter	B
102	F	Installationsleitungsschutzschalter	F
103	F	Schutzeinrichtungen	F
104	F	Windfahnenrelais	B
105	F	Schutzrelais	B
106			
107	G	Batterien	C
108	G	Generatoren	G
109	G	Ladegeräte	T
110	G	Netzgeräte	T
111	G	Oszillatoren	K
112	G	Quarzoszillatoren	K
113	G	routierende Frequenzwandler	T
114	G	routierende und ruhende Generatoren und Umformer	T
115	G	Stromrichtergeräte	T
116	G	Stromversorgungen	T
117	G	Stromversorgungseinrichtungen	T
118	G	Taktgeneratoren	T
119	G	Frequenzumrichter	T
120	G	Softstarter	Q
121	G	USV	G
122			
123	H	Fallklappenrelais	P
124	H	Geräte für das Gefahren und Zeitmeldewesen	P
125	H	Manöver-Registriergeräte	P
126	H	Meldeeinrichtungen	P

	A	B	C
1		**Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln**	
2	**Kennbuchstabe alt**	**Art des Betriebsmittels**	**Kennbuchstabe neu**
127	H	optische und akustische Meldegeräte	P
128	H	Signalleuchten	P
129	H	Zeitfolgemelder	P
130	H	Lampen	E
131			
132	I		nicht anwendbar
133			
134	J		für spätere Normung reserviert
135			
136	K	Hilfsrelais	K
137	K	Hilfsschütze	K
138	K	Leistungsschütze	Q
139	K	Schütze	Q
140	K	Zeitrelais	K
141	K	Blinkrelais	K
142			
143	L	Induktivitäten	R
144	L	Wellensperren	R
145	L	Drosselspulen	R
146			
147	M	Motoren	M
148			
149	N	elektronische und elektromeschanische Regler	K
150	N	Impedazwandler	T
151	N	integrierte Schaltkreise mit analogen Funktionen	K
152	N	Operationsverstärker	K
153	N	Regler	K
154	N	Steuersätze	K
155	N	Trennverstärker	T
156	N	Umkehrverstärker	T
157	N	Transduktoren	T
158	N	Analogregler und Analogrechner	K
159	N	Einrichtungen der analogen Steuerungsregelrechentechnik	K
160			
161	O		nicht anwendbar
162			
163	P	Analog, binär und digitalanzeigende Messgeräte (Anzeiger, Schreiber, Zähler)	P
164	P	anzeigende, schreibende und zählende Messeinrichtung	P
165	P	binäre Zustandsanzeigen	P
166	P	mechanische Zählwerke	P
167	P	Mess-, Prüf- und Einspeisepunkte	P
168	P	Messgeräte	P
169	P	Oszillographen	P
170	P	Prüfadapter	A
171	P	Prüfeinrichtungen	A
172	P	Prüfpunkt	A
173	P	Simulatoren	P
174	P	Datensichtgeräte	P
175	P	Uhr	P
176			
177	Q	Installationsschalter	Q
178	Q	Lasttrenner	Q
179	Q	Leistungsschalter	Q
180	Q	Motorschutzschalter	Q
181	Q	Polumschalter	Q
182	Q	Schalter in Hauptstromkreisen	Q
183	Q	Schalter in Schutzeinrichtungen	Q
184	Q	Schaltwalzen	Q
185	Q	Schnellschalter	Q
186	Q	Sicherungslastrenner	Q

	A	B	C
1		**Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln**	
2	**Kennbuchstabe alt**	**Art des Betriebsmittels**	**Kennbuchstabe neu**
187	Q	Sicherungstrenner	Q
188	Q	Starkstromschaltgeräte	Q
189	Q	Sterndreieckschalter	Q
190	Q	Trennschalter	Q
191	Q	Trennlaschen	Q
192	Q	Zellschalter	Q
193			
194	R	Einstellwiderstände	R
195	R	Heiß- und Kaltleiter	R
196	R	Messwiderstände	B
197	R	Nebenschlusswiderstände	R
198	R	Potenziometer	R
199	R	Regelwiderstände	R
200	R	Shunt	R
201	R	Widerstände	R
202	R	Anlasser	R
203	R	Bremswiderstände	R
204	R	Festwiderstände	R
205			
206	S	Befehlsgeräte	S
207	S	Drehwähler	S
208	S	Drucktaster	S
209	S	Einbaugeräte	A
210	S	Funktionstasten	S
211	S	Grenztaster	B
212	S	Kodierschalter	S
213	S	Kopierwerke	B
214	S	Koppelstufe	K
215	S	Leuchttaster	S
216	S	Messstellenumschalter	S
217	S	Nummerschaltkontakt	S
218	S	Schalter	S
219	S	Schwenktaster	S
220	S	Steuerquittierschalter	S
221	S	Steuerschalter	S
222	S	Steuerwalzen	S
223	S	Taste	S
224	S	Wähler	S
225	S	Wählscheiben	S
226	S	Wahlschalter	S
227	S	Dekadenwahlschalter	
228			
229	T	Netz-, Trenn- und Steuertrafos	T
230	T	Spannungswandler	T
231	T	Stromwandler	T
232	T	Transformatoren	T
233			
234	U	Analog-Digital-Umsetzer	K
235	U	Codeumsetzer	K
236	U	Digital-Analog-Umsetzer	K
237	U	Diskriminatoren	T
238	U	Fernwirkgeräte	B
239	U	Frequenz-Modulatoren (Demodulatoren)	T
240	U	Frequenz-Spannungs-(Strom) Umsetzer	T
241	U	Frequenzwandler	T
242	U	Modulatoren	T
243	U	Opto-Koppler	B
244	U	Paralell-Serien-Umsetzer	T
245	U	Signaltrennstufen	T
246	U	(Strom)-Spannung-Frequenzumsetzer	T
247	U	Telegraphenübersetzer	T
248	U	Umsetzer von elektrischen in andere elektrische Größen	T

	A	B	C
1		**Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln**	
2	**Kennbuchstabe alt**	**Art des Betriebsmittels**	**Kennbuchstabe neu**
249	U	Demodulator	B
250	U	Kodier- (Dekodier-) Einrichtungen	B
251	U	Inverter	T
252	U	Gleichstrom- und Gleichspannungswandler	T
253			
254	V	Anzeigeröhren	P
255	V	Brückengleichrichter	P
256	V	Dioden	R
257	V	Elektronenröhren	T
258	V	Gasentladungsröhren	T
259	V	Gleichrichter	T
260	V	Halbleiter	R
261	V	Hg-Stromrichter	T
262	V	Kapazitätsdioden	R
263	V	Röhren	K
264	V	Thyratrons	K
265	V	Thyristoren	Q
266	V	Transistoren	K
267	V	Triac's	K
268	V	Tunneldioden	K
269	V	Verstärkerröhen	T
270	V	Zenerdioden	R
271			
272	W	Antennen	T
273	W	Fernmeldeleitungen	W
274	W	gerichtete Kupplungen von Hohlleitern	W
275	W	Kabel	W
276	W	Koaxialleiter	W
277	W	HF-Leitungsübertragungswege	W
278	W	Lichtleiter	W
279	W	parabolische Antennen	W
280	W	Sammelschienen	W
281	W	Schaltdrähte	W
282	W	TFH-UKW-Richtfunk	W
283	W	Übertragungswege	W
284	W	Dipole	T
285			
286	X	Buchsen	X
287	X	Kabelstecker	X
288	X	Klemmen	X
289	X	Klemmenleisten	X
290	X	Klinken	X
291	X	Koax-Stecker	X
292	X	Kreuzschienenverteiler	X
293	X	Lötleisten	X
294	X	Messbuchsen	X
295	X	Motorpotenziometer	X
296	X	Programmierstecker	X
297	X	Prüfstecker	X
298	X	Rangierverteiler	X
299	X	Steckdosen	X
300	X	Stecker	X
301	X	Steckverteiler	X
302	X	Trennstecker und Steckdosen	X
303	X	Vielfachstecker	X
304			
305	Y	elektrisch betätigte mechansche Einrichtungen	M
306	Y	elektrische Schreibmaschinen	P
307	Y	Bedienungsblattschreiber	P
308	Y	Druckluftventile	M
309	Y	Bremsen	M
310	Y	Bremslüfter	M

	A	B	C
1		**Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln**	
2	**Kennbuchstabe alt**	**Art des Betriebsmittels**	**Kennbuchstabe neu**
311	Y	Fernschreiber	P
312	Y	Hubgeräte	M
313	Y	Kupplungen	M
314	Y	mechanische Sperren	Q
315	Y	Plotter	P
316	Y	Regelantriebe	M
317	Y	Sperrmagnete	M
318	Y	Stellantriebe	M
319	Y	Ventile	M
320	Y	Drucker	P
321			
322	Z	Entzerrer	K
323	Z	Filter	K
324	Z	Ausgleicheinrichtungen	R
325	Z	Begrenzer	R
326	Z	Dämpfungseinrichtungen	R
327	Z	Dynamikregler	B
328	Z	Frequenzweichen	B
329	Z	Funkentstör- und Funkenlöscheinrichtungen	F
330	Z	Gabelanschlüsse	
331	Z	Gabelübertrager	T
332	Z	Hoch-, Tiefbandpässe	B
333	Z	Kabelnachbildungen	W
334	Z	Kristallfilter	K
335	Z	R/C-L/C Filter	K
336	Z	Abschluss	R
337	Z	aktive Filter	K
338	Z	EMV-Filter	T