

Anleitung zur Installation und Anwendung von Makros zum Setzen von Bezeichnungsfahnen

Installation:

Kopieren Sie bitte die beigefügten Dateien in die entsprechenden Verzeichnisse lokal auf den Arbeitsplätzen (Datei -> Verzeichnis)

CB.MAC - > \HiCAD\SYS

Fahneumschreiben_2D.MAC -> \HiCAD\Makro2D

Anwendung des Makros:

- Das Makro wird durch Tastenkombination STRG+B (CTRL+B, abhängig von Tastaturbeschriftung) aufgerufen
- Das zu beschriftende 2D-Teil bzw. eine Nebenteil wird über ein LE (Linieelement) ausgewählt.
- Wurde das zu beschriftende Teil direkt angewählt einfach mit LMT (Linke Maus Taste) aktivieren, wurde ein Nebenteil angewählt, dann bitte mit RMT das übergeordnete Teil finden lassen und dieses dann mit LMT aktivieren.
- Eingabe der Bezeichnung oder Übernahme aus dem Teilnamen
- Bauteil nochmals auswählen, für die Auswahl von übergeordneten Teilen mit der RMT auf ein Nebenteil klicken (leider ist dies aus programmtechnischen Problemen nicht anders möglich)
- Beschriftung absetzen
- Wiederholen der vorher angegebenen Schritte für weitere Teile oder Beenden des Makros mittels MMT

Für die Voreinstellung von anderen Beschriftungsvorlagen (*.ftd-Dateien) bitte in der Zeile 102 des Makros Fahneumschreiben_2D.MAC den entsprechenden Wert ändern!!